

EMINENT



HANDLEIDING

EM1010 - 10/100Mbps USB Netwerkadapter

WWW.EMINENT-ONLINE.COM

EM1010 - 10/100Mbps USB Netwerkadapter



Waarschuwingen en aandachtspunten

Het openen van het product en/of de producten kan leiden tot ernstige verwondingen! Laat reparatie altijd uitvoeren door gekwalificeerd personeel van Eminent!

Inhoudsopgave

| | |
|--|---|
| 1.0 Introductie | 2 |
| 1.1 Functies en kenmerken | 2 |
| 1.2 Inhoud van de verpakking..... | 2 |
| 1.3 Voordat je begint | 3 |
| 2.0 De installatieprocedure | 3 |
| 2.1 Installatieprocedure van de software (Windows) | 3 |
| 2.2 Installatieprocedure van de software (Mac OS 10.x) | 3 |
| 3.0 Vraag & antwoord | 4 |
| 4.0 Service en ondersteuning | 4 |
| 5.0 Garantievoorwaarden | 5 |
| 6.0 Verklaring van Overeenstemming | 5 |

1.0 Introductie

Gefeliciteerd met de aankoop van dit hoogwaardige Eminent product! Dit product is door de technische experts van Eminent uitgebreid getest. Mocht dit product ondanks alle zorg problemen vertonen, dan kun je een beroep doen op de vijf jaar Eminent garantie. Bewaar deze handleiding samen met het bewijs van aankoop daarom zorgvuldig.

Registreer je aankoop nu op www.eminent-online.com en ontvang product updates!

1.1 Functies en kenmerken

De EM1010 stelt je in staat om eenvoudig via je USB poort verbinding te maken met een 10/100Base netwerk. De EM1010 is compatibel met zowel USB 1.1 als USB 2.0 en is geschikt voor gebruik met Windows 98SE/ME/2000/XP/Vista/Windows 7 en MacOS 10.2, 10.3 en 10.4. Ook zijn er stuurprogramma's voor Free BSD en Linux op de CD-ROM aanwezig.

1.2 Inhoud van de verpakking

De volgende onderdelen zijn aanwezig in het pakket:

- EM1010, USB Netwerkadapter.
- USB verlengkabel.
- CD-ROM met stuurprogramma's (drivers).
- Handleiding.

1.3 Voordat je begint

Om de netwerkadapter te installeren, dient je computer voorzien te zijn van een ongebruikte USB poort. Je kunt de adapter ook aansluiten op een USB hub. Gebruik in het laatste geval enkel een USB hub die is voorzien van een externe voeding om optimale prestaties te garanderen.

2.0 De installatieprocedure

Volg de onderstaande procedure om de USB Netwerkadapter correct te installeren.

2.1 Installatieprocedure van de software (Windows)

Let Op! Bij het installeren kun je de melding "De software die u voor deze hardware installeert voldoet niet aan de eisen van de Windows Logo-test" krijgen, in dit geval kun je op "Toch doorgaan" klikken.

Let Op! Als je gebruik maakt van Windows 7 worden de drivers automatisch geïnstalleerd zodra je het apparaat aansluit op een USB poort.

1. Plaats de meegeleverde installatie CD-ROM in het CD-ROM station van je computer.
2. De software wordt gestart.
3. Kies de gewenste taal.
4. Kies je Windows versie.
5. Klik op 'Volgende'.
6. Klik op 'Install'.
7. De stuurprogramma's worden geïnstalleerd.
8. Wacht tot Windows alle benodigde bestanden gekopieerd heeft.
9. Klik op 'Exit' om de installatie af te ronden.
(Voor Windows 98SE/ME dien je de computer opnieuw te starten.)
10. Verwijder de installatie CD-ROM.
11. Sluit de netwerkkabel aan op de EM1010 Netwerkadapter.
12. Sluit de EM1010 aan op de USB poort van je computer.
13. De EM1010 is nu klaar voor gebruik!

2.2 Installatieprocedure van de software (Mac OS 10.x)

1. Plaats de meegeleverde installatie CD-ROM in het CD-ROM station van je computer.

2. Na enkele seconden verschijnt het CD-ROM icoon op je bureaublad.
3. Dubbelklik op het cd-rom icoon om deze te openen.
4. Dubbelklik op de map 'drivers'.
5. Dubbelklik op de map 'MAC10.X'.
6. Dubbelklik op 'MCS7830DRV_MAC10.X'
7. Dubbelklik op het installatiebestand.
8. Klik op 'Continue'.
9. Selecteer een schijf waarop je de software wilt installeren.
10. De MAC vraagt om de computer opnieuw te starten als de installatie is voltooid. Klik op 'Continue Installation'.
11. Klik op 'Restart'.
12. Sluit de netwerkkabel aan op de EM1010 Netwerkadapter.
13. De EM1010 is nu klaar voor gebruik!

3.0 Vraag & antwoord

- V: De EM1010 wordt niet herkend door de computer?
- A: Sluit de EM1010 direct aan op de computer in plaats van een hub of USB verlengkabel. Als dit al gebeurd is zou je ook een andere USB poort kunnen gebruiken.
Zorg ervoor dat je Windows versie de laatste updates heeft. Je kunt de laatste updates downloaden via www.windowsupdate.com
- V: De EM1010 is correct geïnstalleerd, maar heeft geen verbinding.
- A: Controleer de bekabeling en de stekkers. Mogelijk zijn deze niet juist aangesloten of maken ze net geen contact.
Daarnaast is het raadzaam de computer opnieuw op te starten, zodat de verbinding tijdens het opstarten vernieuwd kan worden.
- V: De EM1010 is goed geïnstalleerd maar ik heb geen internetverbinding?
- A: Reeds geïnstalleerde anti-virus of firewall software houdt mogelijk een verbinding tegen. Stel de software op een juiste manier in, volg daarvoor de instructies in de software. Als dit geen effect heeft, verwijder tijdelijk de beveiligingssoftware alsook de software van de EM1010 en voer de installatie van de EM1010 daarna opnieuw uit.

4.0 Service en ondersteuning

Deze handleiding is door de technische experts van Eminent met zorg opgesteld. Mocht je desondanks problemen ervaren bij de installatie of in het gebruik van je Eminent product, vul dan het supportformulier in op de website www.eminent-online.com/support. Je kunt tevens gebruik maken van het Eminent servicenummer. Bel 0900-EMINENT (0900-3646368, 45ct per minuut*) of, in geval je woonachtig bent in Vlaanderen 070 277 286 (30ct per minuut*).

*Exclusief de kosten voor het gebruik van je mobiele telefoon.

5.0 Garantievoorwaarden

De garantietermijn van vijf jaar geldt voor alle Eminent producten, tenzij anders aangegeven op het moment van aankoop. Bij aankoop van een tweedehands Eminent product resteert de garantieperiode gemeten vanaf het moment van de aankoop door de eerste eigenaar. De Eminent garantieregeling is van toepassing op alle Eminent producten en onderdelen onlosmakelijk verbonden met het betreffende product.

Voedingen, batterijen, accu's, antennes en alle andere producten niet geïntegreerd in of direct verbonden met het hoofdproduct of producten waarvan redelijkerwijs mag worden aangenomen dat deze een ander slijtagepatroon kennen dan het hoofdproduct vallen derhalve niet onder de Eminent garantieregeling. De garantie vervalt tevens bij onjuist of oneigenlijk gebruik, externe invloeden en/of bij opening van de behuizing van het betreffende product door partijen anders dan Eminent.

6.0 Verklaring van Overeenstemming

Om u te verzekeren van een veilig product conform de richtlijnen opgesteld door de Europese Commissie kunt u een kopie van de Verklaring van Overeenstemming met betrekking tot uw product opvragen door een emailbericht te sturen naar: info@eminent-online.com. U kunt ook een brief sturen naar:

Eminent Computer Supplies
Postbus 276
6160 AG Geleen
Nederland

Vermeld bij uw aanvraag duidelijk 'Verklaring van Overeenstemming' en het artikelnummer van het product waarvan u de Verklaring van Overeenstemming opvraagt.



Trademarks: all brand names are trademarks and/or registered trademarks of their respective holders.

The information contained in this document has been created with the utmost care. No legal rights can be derived from these contents. Eminent cannot be held responsible, nor liable for the information contained in this document.



Eminent is a member of the Intronic Group